

1 **FIXER** le détecteur contre la vitre.



2 **METTRE** 2 piles alcalines neuves.



3 **PLACER** la console (SC15) sur install.



4 **APPUYER** sur la touche TEST du détecteur.



Attention : la mesure du temps de simulation de présence commence, relevez l'heure actuelle et reportez vous au manuel du Coffret sécurité et domotique au chapitre simulation de présence.

5 **REGLER** le code MAISON du détecteur (il doit correspondre avec celui de la console).



- Appuyez sur le bouton **TEST** jusqu'à ce que le voyant reste allumé.
- Appuyez autant de fois sur le bouton **TEST**, avec le nombre qui correspond à la voie de la console SC15. (par exemple : appuyez 5 fois pour la voie « E », 12 fois pour la voie « L »)
- Après 5 secondes, le voyant clignote autant de fois que le nombre de fois que vous avez appuyé sur le bouton **TEST**.

Réglez la sensibilité.

- Position 1 : Sensibilité haute.
- Position 2 : Sensibilité faible.

REMETTRE le couvercle.



VERIFIER le bon fonctionnement du détecteur.

Le détecteur de bris de glace et crépusculaire est compatible avec l'ensemble des produits sécurité X'DOM. Le capteur, collé sur les parois de la vitre, détecte les vibrations de la vitre et réagit aux hautes fréquences engendrées par un bris de glace.

Le détecteur envoie un signal radio à la console SC15 dès détection d'un bris de glace ou d'un choc violent sur la vitre. La technologie employée garantit que le signal envoyé ne sera pas perturbé par d'autres signaux perturbateurs. Le capteur **GB10** est opérationnel même en cas de double vitrage.

Dès que le système de sécurité est armé, l'alarme sera envoyée lors d'un bris de glace. En façade, le sélecteur permet de régler la sensibilité de réaction du capteur.

Le détecteur envoie toutes les **90** minutes un signal de "validation de bon fonctionnement" à la console de sécurité SC15.

La console ne pourra pas être armée si le détecteur **GB10** ne valide pas son bon fonctionnement.

En plus de la détection de bris de glace, le **GB10** intègre la fonction crépusculaire qui, combinée avec des récepteurs domotiques, allumera automatiquement les luminaires intérieurs et/ou extérieurs. La fonction crépusculaire pourra également être utilisée pour le mode "Simulation de Présence" intégré à la console sécurité et domotique SC15.



CONSEILS (base de connaissance disponible sur www.xdom.fr)

Le détecteur n'émet plus de signaux ?

Changez les piles et réinitialisez le détecteur avec la console SC15.



Caractéristiques techniques du détecteur GB10.

Niv de sécurité	65536	
Fréquence	433,92Mhz	
Portée champ libre	30m	
Détection	10m	
Piles	2x LR06 AA	
Dimensions	75x50x20 mm	Compatibilité : X10, MARMITEK